Firma: STASANET d.o.o.
Adresa: Kneza Stracimira 28
Telefon: +381 64 88 00 999
Fax: +381 11 4065 158
PIB: 108279647
E-mail: sales@stasanet.rs

OXE-Spider4G-GSM fotoklopka

Šifra: 6259
Kategorija prozivoda: Za lovce
Proizvođač: Boly Media

Cena: 72.960,00 rsd.



Dizajn

Kamera OXE Spider 4G ima maskirno kućište, koje odgovara koloritu naših šuma. Kamera se tako lako skriva i ne remeti život životinja. Dobro skrivena fotoklopka lako će promaći i većini ljudi. Kamera je robusne izrade, dešava se da padne sa drveta i da radi. U kutiji se dobija antena koja osigurava stabilan 4G signal čak i u lošije pokrivenim područjima.

Primena

Kamerom Spider 4G može se jednostavno upravljati putem mobilne aplikacije koja je kompatibilna sa svim Android i iOS uređajima. Aplikaciju možete preuzeti jednostavnim čitanjem QR kodova sa ambalaže. Pored postavljanja parametara, aplikacija omogućava i funkciju snimanja slike koja se šalje na odabrani uređaj. Dakle, u stvarnom vremenu imate pregled onoga što se događa ispred kamere.

Solarni panel

Postavili ste fotoklopku na dobro osunčano mesto? U tom slučaju imamo dobre vesti: OXE Spider 4G kamera kompatibilna sa solarnim panelom OXE SOLAR CHARGER. Solarni panel je opremljen ugrađenom Li-Ion baterijom kapaciteta 3.000 mAh. Ovaj uređaj nije zamena za baterije, ali sa solarnim panelom baterije traju više puta duže.

Baterije i napajanje

Za napajanje kamere potrebno je 8x AA baterija 1,5V. Tokom leta dovoljno je koristiti klasične alkalne baterije. Zimi, kada temperature padnu ispod nule, preporučuje se upotreba litijumskih baterija. Kamera se može napajati i dodatnim akumulatorom od 12V / 7Ah. Za produžetak veka baterija dobra opcija je napajanje pomoću solarne ploče.

Ovaj model ima podešavanje voltaže baterija. Ukoliko koristite punjive baterije (koje standarno daju samo 1,2V) molimo da izaberete tu opciju u podešavanjima.

Noćno svetlo

OXE Spider 4G opremljena je sa čak 60 LED dioda za nevidljivo IR osvjetljenje. One daju difuzno noćno svetlo do 20m udaljenosti. Noću su slike kvalitetne i oštre. Diode su potpuno nevidljive za ljude i životinje. LED osvetljenje se može i isključiti radi uštede baterija.

Jednostavno rukovanje

Kontrola kamere je vrlo jednostavna i zasniva se na iskustvu korisnika. Sa zadnje strane su 2,4-inčni LCD i tasteri za kontrolu fotoklopke. Sva podešavanja je naravno lakše obaviti povezivanjem kamere na računar i korišćenjem softvera.

Vrste snimaka

Fotoklopka ima tri načina u kojima možete snimati i čuvati snimke:

Fotografija - kamera snima fotografije

Video - kamera snima video

Foto + video - kamera snimi fotografiju, a zatim nastavi sa snimanjem videa

---

Rezolucija fotografije

OXE Spider 4G snima vrlo precizne fotografije. Korisnik može birati između tri vrste rezolucije:

24 MP (5632 x 4224)

16 MP (4608 x 3456)

12 MP (4032 x 3024)

Snimljene fotografije su u JPEG formatu.

Neprekidno snimanje

Funkcija rafalnog snimanja nudi mogućnost snimanja nekoliko slika zaredom, tako da nećete propustiti ni jedan pokret ispred kamere! Mogu se definisati sledeće serije:

1 fotografija

Serija od 2 fotografije rafalno

Serija od 3 fotografije rafalno

Serija od 4 fotografije rafalno

Serija od 5 fotografija rafalno

Video rezolucija

Pored fotografija, kamera može snimati i video. I ovde postoji izbor od tri rezolucije:

Full HD (1920 x 1080)

HD (1280 x 720)

WVGA (848 x 480)

Video je u MOV izlaznom formatu.

Trajanje video sekvence

Dužina video zapisa može se definisati u rasponima:

05-10 sek. (može se slati)

05-59 sek. (ne može se slati)

Vreme reakcije (buđenja) ispod pola sekunde!

OXE Spider 4G ima super-kratko vreme reakcije, koje iznosi samo 0,4 sek. Predhodne generacije fotoklopki su reagovale i započinjale snimanje tek za 1-1,2 sek.

OXE Spider 4G ima brojne druge funkcije, poput podešavanja osetljivosti PIR senzora, automatskih postavki SIM-a, dnevnih izvještaja, PIN-a za sigurnost i još mnogo toga. Ako vam ovde navedeni podaci nisu dovoljni, preporučujemo da preuzmete Manual.

Sadržaj paketa

OXE Spider 4G stiže u originalnoj OXE kutiji koja ima crvenu nalepnicu s oznakom OXE ORIGINAL preko poklopca koji se otvara. Na taj način uvek ste sigurni da u rukama imate originalni OXE proizvod.

1x fotoklopka OXE Spider 4G

1x USB kabel

1x montažni remen

1x antena

1x uputstva za upotrebu

1x nosač za pozicioniranje

Parametri

Senzor slike:	CMOS u boji od 5 megapiksela
Efektivni pikseli:	2560x1920
Dnevno / noćni režim:	DA
IR domet:	20 m
IR izvor:	60 LED
Memorija:	SD kartica (do 32 GB)
Kontrolni tasteri:	7
Objektiv:	F = 3,0; FOV = 58 °; auto-IR-Cut
PIR ugao:	52 °
LCD:	2,4 ”TFT, RGB, 262.000
PIR domet:	20 m
Rezolucija fotografije:	12MP / 16MP / 24MP
Format fotografije:	JPEG
Video rezolucija:	FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA (848x480)
Video format:	MOV
Video sekvenca:	05-10 sek. i 05-59 sek.
Kamuflaža:	Evropska
Rafal za snimanje:	1 - 5
Brzina reakcije:	0.4s
Interval okidanja:	4s - 7s
Foto + Video:	DA
Serijski broj uređaja:	DA
Izbor vrste baterija	DA
Petlja:	UKLJUČENO ISKLJUČENO
Napajanje:	Baterija: 12V; DC: 12V
Tip baterije:	8x 1,5V AA
Dodatno napajanje:	12V DC
Potrošnja u stanju pripravnosti:	0,165mA
Autonomija:	6 meseci u stanju pripravnosti
Automatsko isključivanje:	U test režimu automatski se isključuje za 3 minuta, ako ne dirate dugmiće
Bežični modul:	LTE Cat.4 modul; 2G i 3G mreže su takođe podržane (osim u nekim zemljama)
Priključci:	USB / SD / DC

Montaža:	kaiš, stativ
Temperatura rada:	-30 ° C do 60 ° C
Temperatura skladištenja:	-30 ° C do 70 ° C
Otpornost na vodu:	IP66
Vlaga pri radu:	5% - 90%
Dimenzije:	128 x 96 x 76 mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.